

- Boîtiers de commande mobile pour les techniques de mesure et de contrôle et les techniques d'automatisation
- Boîtiers de forme ergonomique
- Versions avec ou sans découpe pour afficheur
- Prêts à recevoir des claviers membranes / matrices de connexion

## Livraison standard:

Beluga 180/220: se compose de deux coquilles, une coquille supérieure et une coquille inférieure, chacune avec bossages de fixation, vis de fixation platine et vis de fermeture

Beluga 380: se compose de deux coquilles, une coquille supérieure et une coquille inférieure, chacune avec bossages de fixation, ensemble de crochets intégrés utilisables comme pieds de table, vis de fixation platine et vis de fermeture



Beluga 180/220



Beluga 380

## Données techniques

Matière	Polyamide
Protection	IP 65 selon EN 60529
Résistance aux chocs	> 7 Joule selon DIN 50014
Résistance de surface	10 <sup>12</sup> Ohm selon DIN 53482
Autoextinguibilité	V2 selon UL 94
Tenue en température	-40°C à +60°C
Couleur	comparable RAL 7021, gris-noir

## Aperçu du programme

Type de boîtier	Référence	Modèles	Dimensions l x L x H (mm)	Poids (kg)
Beluga 180 O	<b>27.02 02 00</b>	ouvert	106/75 x 187 x 50	0,16
Beluga 180 G	<b>27.02 02 01</b>	fermé	106/75 x 187 x 50	0,17
Beluga 220 O	<b>27.02 04 00</b>	ouvert	116/85 x 220 x 51	0,20
Beluga 220 G	<b>27.02 04 01</b>	fermé	116/85 x 220 x 51	0,21
Beluga 380	<b>27.02 05 01</b>	fermé	380 x 117 x 68	0,52

## Accessoires

Ensemble crochets sans aimant (B 180 / 220)	<b>27.02 00 80</b>
Ensemble crochets avec aimant (B 180 / 220)	<b>27.02 00 81</b>
Clavier membrane FT 180ge, 12 touches, avec tiroir (B 180)	<b>82.10 00 07</b>
Clavier membrane FT 180b, 15 touches, imprimé (B 180)	<b>82.10 00 03</b>
Clavier membrane FT 180e, 15 touches avec tiroir (B 180)	<b>82.10 00 04</b>
Clavier membrane FT 220b, 18 touches, imprimé (B 220)	<b>82.10 00 05</b>
Clavier membrane FT 220e, 18 touches avec tiroir (B 220)	<b>82.10 00 06</b>
Kit de fixation afficheur (B 180)	<b>27.01 06 80</b>
Kit de fixation afficheur (B 220)	<b>27.02 04 82</b>
Entrée pr. câbles avec sécurité anti-torsion M 16 x 1,5	<b>08.10 01 16</b>
Entrée pr. câbles avec sécurité anti-torsion M 20 x 1,5	<b>08.10 01 20</b>
Boucle à main (B 180/220)	<b>27.02 00 83</b>
Sangle de transport (B 380)	<b>27.02 05 80</b>
Boucle à main (B 380)	<b>27.02 05 81</b>
Kit de fixation murale (B 380)	<b>27.02 05 82</b>
Jeu de vis de rechange (B 180 / 220)	<b>27.02 00 82</b>
Jeu de vis de rechange (B 380)	<b>27.02 05 83</b>
Kit d' hublot d'affichage de rechange (B 180)	<b>27.01 06 88</b>
Kit d' hublot d'affichage de rechange (B 220)	<b>27.02 04 83</b>
Touche de validation, 2 niveaux, bleue	<b>83.50 00 01</b>
Compartment piles (B 180 / 220)	<b>27.02 00 85</b>
Ensemble crochets pour fixation murale (B 180 / 220)	<b>27.02 00 84</b>
Support piles pour 4 piles rondes	<b>27.02 00 86</b>
Support piles pour monobloc 9V	<b>27.02 00 87</b>
Ecran anti rayure	sur demande