



- Le feu fixe et la trompe peuvent être pilotés séparément
- Équerre de montage intégrée

### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (l x H x P):	70 mm x 158,5 mm x 77 mm
Boîtier:	ABS
Matériau calotte:	PC, transparent
Douille:	BA15d, max. 7 Watt
Câblage:	Bornier à vis max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 9 mm
Fréquence acoustique:	Env. 2400 Hz
Facteur de marche:	100 %

Livré avec ampoule à incandescence. Vue d'ensemble des ampoules, voir pages 184 + 185.

### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	24 V AC/DC	230 V AC
Consommation	320 mA	50 mA
rouge	<b>480 152 55</b>	<b>480 152 68</b>
orange	<b>480 352 55</b>	<b>480 352 68</b>

Autres couleurs et tensions sur demande.



### **⚠** INFORMATION IMPORTANTE:

Voir également le combiné LEDs/Buzzer 422 avec encore plus d'avantages (page 192)

- Indice de protection élevé IP 65
- Le buzzer est associé à un feu à LEDs
- Longue durée de vie des LEDs jusqu'à 50.000 h
- 2 sons au choix (switch) : continu et pulsé



### **📏** SCHÉMAS:

cf Page 306

voir indication à la page 347



# Schémas

