

# GEFRAN

## CABLE

Câble de rallonge 6 broches et 8 broches




### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Il est utilisé pour raccorder les transducteurs Gefran aux indicateurs

### CONNECTEURS

Connecteur 6 broches  
PT06A-10-6S



Connecteur 8 broches  
PC06A-12-8S



### RACCORDEMENTS

| Fonction       | Fil    |
|----------------|--------|
| Signal (+)     | Rouge  |
| Signal (-)     | Noir   |
| Excitation (+) | Blanc  |
| Excitation (-) | Vert   |
| R-Cal          | Bleu   |
| R-Cal          | Marron |

### CODE DE COMMANDE

WLS

| CONNECTEUR              |   |
|-------------------------|---|
| 6-broches (PT06A-10-6S) | C |
| 8-broches (PC06A-12-8S) | E |

| LONGUEUR              |    |
|-----------------------|----|
| 1 mètre (3 pieds)     | 01 |
| 3 mètres (10 pieds)   | 03 |
| 8 mètres (25 pieds)   | 08 |
| 15 mètres (50 pieds)  | 15 |
| 25 mètres (75pieds)   | 25 |
| 30 mètres (100 pieds) | 30 |

Autres longueurs en option

#### Esempi

**C08WLS**

8 mètres de câble assemblé avec 6 broches

**E03WLS**

3 mètres de câble assemblé avec 8 broches

GEFRAN se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications esthétiques ou fonctionnelles.

# GEFRAN

GEFRAN spa  
via Sebina, 74  
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA  
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063  
Internet: http://www.gefran.com

cod. Cable - 12/05